



- › Küçük boyutlar ve hafif tasarım
- › 36 saat çalışma, 60 saat bekleme süresi *
- › GSM-GPS modemleri ve antenleri tek bir ünite
- › Programlanabilir butonlar
- › Sesli arama yapma /alma özelliği
- › 50 kanal GPS alıcısı ve Assist GPS özelliği
- › GPRS ile uzaktan firmware güncelleme (FOTA)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Treyki
Üretici	Arvento Mobil Sistemler
Çalışma Sıcaklığı	0°C ile +60°C *
Boyutlar	66 mm x 38 mm x 19 mm
Ağırlık	55 gr
Bellek	64 Mb
Batarya	Li-ion 900 mAh
GSM Modem	Dört bant GSM/GPRS 850-900-1800-1900 MHz Veri Çıkış Gücü <ul style="list-style-type: none">• Class 4 (2W) @ 850/900 MHz• Class 1 (1W) @ 1800/1900 MHz Almaç Giriş Duyarlılığı <ul style="list-style-type: none">• -108 dBm @ 850/900 MHz• -107 dBm @ 1800/1900 MHz GPRS <ul style="list-style-type: none">• GPRS Class 10• Mobile Station Class B• Coding Scheme 1 to 4• PBCCH Desteği• SMS Desteği Eko Bastırma ve Gürültü Azaltma

GSM Anten	Dahili
GPS Alıcısı	50 Kanal GPS L1 Frequency, C/A Code SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS Duyarlılık: -162 dBm AGPS Desteği Doğruluk: GPS 2,5 m, GPS+SBAS 2.0 m
Sensörler	G-Sensor (Hareket tespiti için)
Tuşlar	"EVET", "HAYIR", "S.O.S.", "1", "2"
Bağlantı	Mini USB (B) (PC bağlantısı ve şarj etmek için)
LED Göstergeleri	Batarya, GSM ve GPS
Uzaktan Güncelleme	Firmware Over the Air (FOTA)
Sertifikalar	SAR, CE

* Batarya süresi cihazdan istenen veri sıklığına göre değişiklik göstermektedir.

